

BRIGHTSIGN HD5

Для 4K видео и интерактивного контента

С медиаплеерами BrightSign HD5 система Digital Signage может быть больше! Серия HD5 разработана для воспроизведения различного контента, включая интерактив, 4K HDR видео и HTML5. Плееры оснащены необходимыми интерфейсами для подключения сенсорных экранов, датчиков и кнопок. Надежный и компактный корпус из алюминия позволяет использовать плееры в различных условиях и сферах.



ОСОБЕННОСТИ

- Воспроизведение видео 4K60p с HDR
- Интерактивные возможности с USB, serial, GPIO, ИК, Ethernet
- Поддержка HTML5 контента
- Возможность интеграции сторонних систем метрик и аналитики
- Ультратонкий и прочный корпус из алюминия
- Работает под управлением BrightSign OS

HD225



Базовая модель



Вид спереди

HD1025



Расширенная модель



Вид сзади

Технические характеристики

| МОДЕЛЬ | HD225 Базовая модель | HD1025 Расширенная модель |
|---|-------------------------|------------------------------|
| Видео и HTML5 | | |
| 4K60p видео | X (10-bit) | X (10-bit) |
| Full HD видео | X | X |
| Два HD видео | X | X |
| Full HD изображения и графика | X | X |
| HDR10 и HLG | X | X |
| Поддержка пользовательского разрешения дисплея с особым соотношением сторон | X | X |
| Обработка HTML5 | Да | |
| Форматы медиа | | |
| Кодеки для 4K: H.265@60p и H.264@30p | X | X |
| Контейнеры для 4K: .ts, .mov, .mp4, .mkv | X | X |
| Кодеки для Full HD: H.265, H.264 (MPEG-4, Part 10), MPEG-2 | X | X |
| Контейнеры для Full HD: .ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts | X | X |
| Изображения: BMP, JPEG, PNG до 4K | X | X |
| Аудио: MP2, MP3, AAC и WAV (AC3 passed through) | X | X |
| HTML5: .html, Chromium, CSS, JavaScript, WebGL | X | X |
| Интерфейсы | | |
| Выход HDMI: | X HDMI 2.0a | X HDMI 2.0a |
| Ethernet: | X Gigabit | X Gigabit |
| Аудио: 3.5mm (аналоговый или SPDIF) | X | X |
| GPIO: 12-pin Phoenix Connector, 8 двунаправленных | X | X |
| ИК: 3.5mm In / Out | X | X |
| Serial: 3.5mm RS-232 | | X |

| МОДЕЛЬ | HD225 Базовая модель | HD1025 Расширенная модель |
|--|-------------------------|------------------------------|
| USB-A: питание 5V/1A для устройств | | |
| | | X |
| Накопитель: внешний слот microSD | X | X |
| Wi-Fi/Bluetooth: E Key M.2 для модуля WD-105 (опция) | X | X |
| LED индикаторы | 4 | 4 |
| Кнопки Reset и Service | X | X |
| Часы реального времени, 14-дневный | X | X |
| Коннектор питания с фиксацией | X | X |
| Аксессуары | | |
| USB кнопки BP200 и BP900 | X | X |
| Карты microSD Class 10 (различный объем) | X | X |
| Модуль Wi-Fi и Bluetooth WD-105, две антенны | X | X |
| ПО и сервисы | | |
| BrightAuthor:connected или BrightAuthor (бесплатно) | X | X |
| Control Cloud (бесплатно) | X | X |
| BSN.cloud (по подписке) | Опция | Опция |
| BrightSign Mobile | Опция | Опция |
| Разное | | |
| Промышленный дизайн, упрощенная установка Wi-Fi и SSD, корпус из алюминия. | X | X |
| Питание | 12V / 3A | |
| Размеры (ШxГxВ) | 205 x 185.9 x 19.2 мм | |
| Вес | НД | НД |
| Соответствие нормативам | X | X |
| Крепление | X | X |



Официальный представитель BrightSign в РФ