

# SD-MV-0501

## 4K Мультивьюер 5X1



### Описание

SD-MV-0501 - переключатель видеосигналов с функцией мультивьюера с поддержкой до 5 сигналов. Устройство оснащено входами: 3x HDMI, 1x DP и 1x USB C (только видео), и выходами: 1x HDMI и дублирующим 1x HDBaseT с возможностью передачи аудио и видео на расстояние до 70 метров по кабелю типа витая пара.

SD-MV-0501 поддерживает добавление аудио на выходе и извлечение аудио через аудио выход 3.5mm. Управление можно осуществлять используя кнопки на передней панели устройства или через команды RS232.

Мультивьюер от Seada представляет собой гибкое решение для мгновенного переключения и просмотра сигналов, которое позволяет решать различные задачи в сфере телевидения, безопасности и др.

### Особенности

- Мгновенное переключение сигналов на одном дисплее
- Поддержка различных режимов просмотра сигналов
- Выходы HDMI и HDBaseT
- Входы HDMI 2.0, DP 1.2 и USB C
- Понижающее и повышающее масштабирование на выходе
- Поддержка разрешения на выходе до 4096x2160P@60Hz
- Передача сигнала 1080p на расстояние до 70 метров через выход HDBaseT по кабелю витая пара
- Передача сигнала 4K на расстояние до 40 метров через выход HDBaseT по кабелю витая пара
- Поддержка аудио PCM и до 5.1
- Извлечение аудио, выход 3.5mm L/R
- Обеспечение питания 24В/10Вт PoC для HDBaseT приемника

## Технические характеристики

Размеры	Д 225 x Ш 100 x В 25 мм
Вес	0.75 кг
Видео (вход)	3 x HDMI, 1 x DP, 1 x Type-c
Разрешение на входе	До 4K@60Hz
Видео (выход)	1 x HDMI, 1 x HDBaseT
Разрешение на выходе (HDMI)	До 4K@60Hz
Версия HDMI	HDMI 2.0
Версия HDCP	До HDCP 2.2
Аудио (выход)	1 x Audio Out
Аудио (интерфейс)	1 x 3.5mm mini jack
Управление	1 x RS232
Питание	Вход: AC 100~240V, 50/60Hz; выход: 24V DC 1A.
Потребление питания	14 Вт (макс.)
Гарантия	2 года
Рабочая температура	0~40 °C
Влажность	10%~90% без конденсации
Температура хранения	-20~60 °C
Влажность при хранения	10%~90% без конденсации

## Схема подключения

